careium®

GPS-locatie en geofencing
Verlicht beeldscherm en ingebouwde luidspreker
Ondersteunt externe zenders en telezorg accessoires



Abby

– Mobiel alarm met GPS en de mogelijkheid om telezorg accessoires te ondersteunen

Abby is een klein en prettig **mobiel alarm met GPS en spraakmogelijkheid** dat de veiligheid niet alleen thuis verbetert, maar overal waar u naartoe gaat. U kunt het eenvoudig altijd bij u dragen, aan een hanger rond uw hals, in uw broekzak of in het draagtasje dat vast te maken is aan uw riem. U kunt het zelfs meenemen onder de douche, dankzij het waterbestendige ontwerp (IP67).

Wanneer de noodknop wordt ingedrukt, wordt er een alarm naar de meldcentrale, thuiszorgorganisatie of familielid gestuurd. Abby ondersteunt ook automatische alarmen, zoals val- en geofence alarmen. Via de ingebouwde luidspreker kan de gebruiker praten met de alarmontvanger.







Abby

– Mobiel alarm met GPS en de mogelijkheid om telezorg accessoires te ondersteunen.

Abby kan aangesloten worden op een zender, zoals de Enzo en Ellis, maar ook op andere persoonsalarmering accessoires zoals rook- en warmtemelders. De optie om een zender aan te sluiten op Abby kan erg handig zijn omdat de meeste gebruikers hun Abby 's nachts niet zullen dragen, maar in plaats daarvan de mogelijkheid hebben om de zender te dragen.

Abby is compatibel met **i-care® plus.** Met de i-care® plus app kunnen familie en vrienden betrokken worden bij de zorg voor hun senior. Met de app kunnen ze alarmoproepen afhandelen, zien waar de senior zich op een kaart bevindt, met de gebruiker praten via de luidspreker van Abby en meer.

Technische data:

Communicatie (extern)	4G / 3G / 2G
Communicatie (intern)	Persoonsalarm frequentie (869,2 MHz), RFID
Protocol	SCAIP o TS50134-9
SIM	Nano
Positioneren	GPS, Baken (RFID) , WiFi , A-GPS , Base station
Interface	2 LED & beeldscherm. 2 fysieke knoppen
Sensoren	3D-versnellingsmeter
Batterij	3.7V, 950mAh polymeer
Oplaadtijd	2,5 uur
Bedrijfstijd	Tot 5 dagen,afhankelijk van het gebruikte profiel en de omstandigheden
Lichtnetadapter	5V, 1A
Veilige zone-functionaliteit	Veelhoek- of cirkel-veilige zones
Belangrijkste alarmtypes	Handmatig, val, batterij, geofence & offline alarm
Activiteit statistieken	Stappenteller
Behuizing	IP67
Afmeting	Zender: 63x44x17 mm Gewicht: 47 gr, Basis: 68x57x50 mm
Productinhoud	Zender, Oplaadstation met ingebouwd baken, Lichtnetadapter, Snelstartgids, Sleutelkoord , Sleutelhanger, Persoonsalarmering zender Enzo*

*Alleen inbegrepen bij art.no 8464, 8465 & 8467

Zie Technisch handboek voor meer informatie

Goedkeuring

CE - markt. Voldoet aan RoHS, CE, 2014/53 / EC (RED) en andere relevante normen..

careium®

Careium
Jörgen Kocksgatan 1B
211 20 Malmö
www.careium.com